
# Lähtöyksikkö KNX

## Kytkinyksikkö 2x16 A, 2 moduulia



**Tyyppi:** SA/S2.16.2.2

**Snro:** 2814696

**Tuotekoodi:** 2CDG110261R0011

**GTIN:** 4016779066631

IP20

2-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 16 A (AC-1). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsiohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.

# Tekniset tiedot

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

| | |
|---|---|
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2 |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| LED-indikoinnilla: | Kyllä |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2500 W |
| Lähtöteho: | 2500 W |
| Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: | 2 |
| Enimmäiskytkentävirta: | 16 A |
| Nimellisvirta: | 16 A |
| Mitoituskäyttöjännite: | 230 V |
| Sisältää väyläliitynnän: | Kyllä |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11