

Liiketunnistin

Liiketunnistin kojerasiaan teräs

Tyyppi: MD-F-1.0.1-866

Tuotekoodi: 2CKA006220A0547

GTIN: 4011395203842



Liiketunnistin kojerasiaan ABB-free@home järjestelmään. Tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m. Kulma 180° ja valaistustaso 1-500lux



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu



Pintamateriaali:	matta
Väri:	ruostumaton teräs
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	1.1 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	6 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:	19 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	180 °
Leveys:	71 mm
Korkeus:	71 mm
Syvyys:	30 mm
Upotussyvyys:	8.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	8.5 mm