Liiketunnistin

Liiketunnistin 4 kanavaa. Sisä-, että ukokäyttöön. Kirkkaus/hämäräanturi, lämpötila-anturi ja RGB LED. Molemmilla antureilla 3 erilaista asetusarvoa ja Led voi ilmoittaa 5 erilaista tilaa. Valkoinen.



Tyyppi: BW-A4.1-134

Snro: 2830073

Tuotekoodi: 2CKA006220A0912

GTIN: 4011395319253

Liiketunnistin 4 kanavaa. Sisä-, että ukokäyttöön. Kirkkaus/hämäräanturi, lämpötila-anturi ja RGB LED. Molemmilla antureilla 3 erilaista asetusarvoa ja Led voi ilmoittaa 5 erilaista tilaa. Valkoinen.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	pinta-asennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tuotekortti

Liiketunnistin 4 kanavaa. Sisä-, että ukokäyttöön. Kirkkaus/hämäräanturi, lämpötila-anturi ja RGB LED. Molemmilla antureilla 3 erilaista asetusarvoa ja Led voi ilmoittaa 5 erilaista tilaa. Valkoinen.

Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	16 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	16 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:	0...50 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	0...220 °
Kanavien lukumäärä:	4
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Leveys:	110 mm
Korkeus:	124.4 mm
Syvyys:	157.75 mm

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11