# Valonsäädin

## Dali potentiometri virtalähteellä




**Tyyppi:** 2117/11 U-500

**Snro:** 2619369

**Tuotekoodi:** 2CKA006599A2988

**GTIN:** 4011395152225

DALI-potentiometriä 2117/11U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden
kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 230 V~ ±10 %, 50/60Hz. Virrankulutus 7 - 15mA. Avoimen piirin lähtöjännite 15,5V. Suurin otettava virta 75mA. Elektoninen suojaus. Korkeintaan 37 DALI-laitetta. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita.
Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.

# Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite: | 230 V |

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Nimellisvirta: | 0.075 A |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

| | |
|---|---|
| Ala-aseman sisääntulo: | Kyllä |
| Valaistustason muisti: | Kyllä |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 28.5 mm |
| Laitteen leveys: | 71 mm |
| Laitteen korkeus: | 71 mm |
| Laitteen syvyys: | 51 mm |
| Metalliväri: | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva: | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva: | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva: | Ei |
| IFTTT-tuki: | Ei |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11