

Releyksikkö

Bluetooth rele Casambi järjestelmään

Tyyppi: 6711 UBT

Snro: 2625001

Tuotekoodi: 2CKA006710A0025

GTIN: 4011395314982

Bluetooth rele Casambi (Bluetooth Low Energy) järjestelmään, relettä voidaan ohjata 6716 UBT painikkeella tai Casambi App:llä. Soveltuu ohjattavaksi myös tavallisella vipupainikkeella. Voidaan käyttää 230 V kuormien kytkemiseen.
Nimellisjännite 230 V.
Nimellistajuus 50Hz/60 Hz.
1 NO (normal open) lähtö.
Nimellisteho resistiivinen kuorma 3000 W.
Nimellisteho LEDi 150 W/VA.
IP20.
Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C.
Mitat 48x48x20



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite: 230 V

ETIM Data

Malli / Tyyppi: muu
Kuorman tyyppi: yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa: uppoasennus
Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi
Pinnan suojaus: muu
Pintamateriaali: matta
Väri: muu
Läpinäkyvä: Ei

Tuotekortti

Bluetooth rele Casambi järjestelmään



Taajuus:	2400000000 Hz
Kiinnitystapa:	puristusasennus
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei