

# Anturi

## Anturi flex Multi 180

**Tyyppi:** 64764-916-510

**Snro:** 2619477

**Tuotetunnus:** 2CKA006800A3059

**GTIN:** 4011395316368



SAGA™ Liiketunnistimen Multi anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Multi -anturissa on tunnistin elimen lisäksi kaksi lisäpainiketta joiden toiminnot riippuvat käytettävästä ohjauskojeesta. Toiminnot: - Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila - Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele tai e-contact koje) - Himmennys ylös / Himmennys alas (LED -säädin koje). Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 7m sivuille ja n. 8m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myös jopa 2,2m korkeuteen. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Kyllä
Hakuvalolla:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
RAL-numero (vastaava):	9003
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei